


ETA 50X V2A

Produktové číslo 55502 • systém menovkovej dosky a tlačidla

1. Montáž poschodovej dosky

Vyberte zapustený alebo povrchový variant. Zapustenú montážnu skrinku usaďte do muriva v maltovom lôžku a vyrovnajte vodováhou. Povrchový adaptér vyrovnajte na murive a upevnite dodaným materiálom. Po elektrickom pripojení priskrutkujte poschodovú dosku k zapustenej skrinke alebo povrchovému rámu.

1. Montage der Etagenplatte UP-Variante: Mounting of the storey plate flush-mounted variant:	1. Montage der Etagenplatte AP-Variante: Mounting of the storey plate surface-mounted variant:
 Unterputzkasten im Mauerwerk mit einer Wasserwaage in ein Mörtelbett einsetzen. Insert the flush-mounted box into a mortar bed in the masonry using a spirit level.	 Aufputz Adapter mit einer Wasserwaage am Mauerwerk ausrichten, mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial befestigen. Align the surface-mounted adapter with the masonry using a spirit level and fasten it with the fastening material supplied.
 Elektrischen Anschluss herstellen und mit den mitgelieferten Schrauben die Etagenplatte am UP-Kasten befestigen. The electrical connection and fix the storey plate to the flush-mounted box with the screws supplied.	 Elektrischen Anschluss herstellen und mit den mitgelieferten Schrauben die Etagenplatte am AP-Rahmen befestigen. The electrical connection and fix the storey plate to the AP frame using the screws supplied.

Zapustený variant vľavo; povrchový variant vpravo. Postup upevnenia podľa obrázkov výrobcu.


Montážny variant	Postup
Zapustený (UP)	Skrinku osaďte do maltového lôžka vo vodorovnej polohe. Po pripojení vodičov upevnite dosku dodanými skrutkami.
Povrchový (AP)	Adaptér vyrovnajte vodováhou a upevnite dodaným materiálom. Po pripojení vodičov priskrutkujte dosku k rámu.

Elektrické pripojenie vykonajte pri odpojenom zdroji. Pred zakrytovaním skontrolujte zapojenie a funkciu tlačidla aj LED osvetlenia.


2. Zapojenie tlačidla PROTACT

Odizolujte vodič, prevlečte ho cez tesnenie a zapojte na kontakty tlačidla. Tesnenie po zapojení zatlačte na miesto. Pri viacerých tlačidlách použite zobrazené priebežné prepojenie. Pri demontáži najprv odistite vodič vhodným nástrojom. Obrázok obsahuje aj montážny otvor a príklad zvončekového obvodu.


2. Anschluss des Protact Klingeltasters: Connection of the Protact bell push:




Draht abisolieren. Strip wire.



Draht durch Dichtung stecken. Put wire through seal.



Draht anschließen. Connect wire.




Dichtung andrücken. Press on seal.




Durchverdrahtung von Tastern. Through-wiring of push-buttons.



Entriegelung. Unlocking.



Einbaumaße. Installation dimensions.



Beispiel-Schaltung. Example circuit.





Odizolovanie 7 mm, vloženie vodiča cez tesnenie, pripojenie, utesnenie, prepojenie a odistenie.

Parameter tlačidla PROTACT	Hodnota
Napájanie / zaťaženie	12 V AC/DC; max. 1,5 A
Pevný vodič	0,6–0,8 mm
Pružný vodič	Pred odpojením odistiť
Montážny otvor a rozmery	Ø 16 mm; panel 0,5–6,0 mm; rozstup osí 18,5 mm
Ovládacia sila / krytie	5 N / IP54
Prevádzková teplota	−20 °C až +60 °C

3. LED menovka a údržba

Na výmenu menovky zasuňte uvoľňovací plech a vytiahnite okienko s oboma uvoľňovacími prvkami. Označte papierovú menovku, vložte ju do okienka a okienko zacvaknite z oboch strán. LED osvetlenie zapojte podľa polarity a napájania uvedeného na výrobku. Vodiče LED menoviek možno prepojiť podľa schémy. Na ich odistenie použite 1 mm kolík.

3. Anschluss und Tausch des LED Namensschilds: Connection and replacement of the LED name plate:

			
Entriegelungsblech einführen. Insert release plate.	2 Entriegelungsblech mit Fenster herausziehen. Pull out the release plates with the window.	Namensschild beschriften und ins Fenster einlegen. Label name tag and insert into window.	Fenster beidseitig einclipsen. Clip in windows on both sides.
			
Verdrahtung / Stromversorgung 8-12 V AC/DC. Power supply.	Durchverdrahtung mehrerer LED-Namensschilder. Through-wiring of several LED nameplates.	Drähte entriegeln (1 mm Stift). Unlock wires (1 mm pin).	Namensschild tausch bei Bedarf. Name plate exchange if required.

Výmena menovky, pripojenie a priebežné prepojenie LED osvetlenia.

Parameter LED menovky	Hodnota
Napájanie LED menovky	8–16 V AC/DC
Odber	20–40 mA
LED	4 LED na každej menovke
Menovka	42,7 × 13 mm
Krytie / prevádzková teplota	IP44 / −20 °C až +60 °C

LED menovku napájajte napätím 8–16 V AC/DC; odber je 20–40 mA. Pred údržbou odpojte napájanie.

Výrobca: Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko • service@grothe.de • www.grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk
Technický podklad: ETA 40X/50X V2A • MV 554010