# ETA 70X V4A


Návod na inštaláciu • zvončekové tablo z nerezovej ocele V4A • produkty 55701, 55702, 55703

**Elektrické zapojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred prácou odpojte napájanie.**

## 1. Montáž tabla

### Variant pod omietku (UP)

Krabicu pod omietku osaďte pomocou vodováhy do maltového lôžka v murive. Vykonajte elektrické zapojenie a tablo pripevnite ku krabici dodanými skrutkami.




Osadenie krabice pod omietku.



Pripevnenie tabla ku krabici.

### Variant na omietku (AP)

Adaptér na omietku vyrovnajte vodováhou na murive a pripevnite dodaným upevňovacím materiálom. Vykonajte elektrické zapojenie a tablo pripevnite k rámu AP dodanými skrutkami.




Pripevnenie adaptéra na omietku.




Pripevnenie tabla k rámu AP.


## 2. Pripojenie tlačidla Protact




Odizolujte vodič.



Prestrčte vodič cez tesnenie.




Pripojte vodič.




Pritlačte tesnenie.




Prepojenie viacerých tlačidiel.




Odistenie.





Montážne rozmery (otvor v doske 16 mm).





Príklad zapojenia.

## 3. Pripojenie a výmena LED menovky




Vložte odisťovací plech.



Dvoma odisťovacími plechmi vytiahnite okienko.




Menovku popíšte a vložte do okienka.




Okienko zacvaknite na oboch stranách.




Zapojenie – napájanie 8 – 12 V AC/DC.



Prepojenie viacerých LED menoviek.



Odistenie vodičov (kolík 1 mm).



Výmena menovky podľa potreby.

# Technické údaje

### Tlačidlo Protact

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| **Napájanie** | 12 V AC/DC; 1,5 A |
| **Vodič pevný** | 0,6 – 0,8 mm |
| **Vodič ohybný** | najprv odistiť |
| **Otvor v doske** | 16 mm |
| **Sila stlačenia** | 5 N |
| **Prevádzková teplota** | –20 °C až 60 °C |
| **Krytie** | IP54 |

### LED menovka

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| **Napájanie** | 8 – 16 V AC/DC; 20 – 40 mA |
| **LED** | 4 ks na menovku |
| **Vodič pevný** | 0,6 – 0,8 mm |
| **Vodič ohybný** | najprv odistiť |
| **Vložka menovky** | 42,7 × 13 mm |
| **Prevádzková teplota** | –20 °C až 60 °C |
| **Krytie** | IP44 |

# Záruka a likvidácia

Platí zákonná záručná lehota. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, použitím v rozpore s určením alebo nedodržaním návodu na inštaláciu a obsluhu. Výrobca si vyhradzuje právo meniť obsah návodu bez predchádzajúceho upozornenia.

Symbol prešikrtnutej smetnej nádoby znamená, že elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom; odovzdajte ich na miesto zberu elektroodpadu. Batérie, akumulátory a svetelné zdroje, ktoré sa dajú vybrať bez poškodenia, pred odovzdaním vyberte a odovzdajte oddelene. Za vymazanie osobných údajov uložených v zariadení zodpovedá používateľ.

**Výrobca:** GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
**Distribútor pre Slovensko:** URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk